

INNOXEL Buskoppler für Wetterstation P03/3 und P04/3

Der Buskoppler versorgt die Wetterstation mit einer abgesicherten Gleichspannung von 24 VDC. Er empfängt die Daten der Wetterstation und wandelt sie in das Protokoll von **NOXnet** um (CAN-Bus). LEDs zeigen den Betriebszustand der Wetterstation an.



Nur notwendig, falls Kabel der Wetterstation nicht bis zum INNOXEL Master 3 geführt werden kann.

Technische Daten

Anzeige	Zwei LEDs für Kontrolle Stromversorgung und Datenübertragung
Stromversorgung Logik	SELV 24 VDC, 10 mA
Sicherung Logik	Selbstrückstellende Multifuse
Schnittstelle	CAN (Controller Area Network) 100 kBit, differenziell
Protokoll	NOXnet
Adressierung	Keine notwendig, feste Einstellung
Abmessungen AP-Dose	74 x 74 x 40 mm (B x H x T)
Montage	In UP- oder AP-Dose sowie in Nass-Gehäuse
Temperaturbereiche	Lagerung: -20 °C bis +70 °C, Betrieb: 0 °C bis +45 °C (Betauung vermeiden)
Schutzart	IP 00